

1 安全提示

1.1 在您使用本机前，请仔细阅读本说明书；

1.2 为保证本机电源供电稳定，请使用符合国家用电标准的供电线路及有接地等保护措施的电源插座；

1.3 请使用投影机注明的电源类型及随机提供的电源进行供电；

1.4 请勿自行开封拆机，否则公司将不承担免费的质保服务；

1.5 请勿在机器工作时直视投影机镜头，以免灼伤您的眼睛；

1.6 请勿将投影机置于可能导致通风口堵塞的物品上，如布、毛毯等，如花瓶、水杯等盛有液体的物品；

1.7 本产品不具有防水功能，应避免水淋或水溅且产品周围不应放置如花瓶、水杯等盛有液体的物品；

1.8 为防止触电，请勿切不要使本机受潮或受潮；

1.9 长期不使用本产品，请关闭电源，并将电源适配器拔高插头；

1.10 运输本产品时，请使用本机原配的泡沫及其他防震材料运输；

1.11 如发现本产品已损坏，请不要尝试自行修复，请联系经销商；

1.12 为了延长投影仪的使用寿命和保护您的视力，我们建议您在3-4个小时之后停止投影仪的工作稍作休息。

保修说明：原厂提供一年保修，更多保修信息请咨询代理商
(保修服务不包括外壳、说明书、包装及用户个人对影像、音质、音色的主观异议)

2 接口说明

USB2接口
USB1接口
开关按钮

HDMI接口
耳机
红外

3 遥控器说明

电源开关
通道
确定
向左
向右
返回
主页
调焦+
音量+
音量-
静音

蓝牙语音
设置
向上
向右
向下
菜单
调焦+
投影设置
静音

注意：
请勿将新旧电池在遥控器中混合使用，以免电力不足影响遥控操作。
入长期不使用遥控器，请将电池取出，以防止电池漏液腐蚀性遥控器。

4 多媒体连接

4.1. USB接口连接

将装有内容的U盘连接到投影机的USB接口上，选择遥控器上的通道键或选择界面的--多媒体或右上角U盘图标。

4.2. HDMI设备连接

HDMI接口可连接计算机及其他带HDMI输出的设备，选择遥控器上的通道键或选择界面的--HDMI。

HDMI
HDMI、HDMI高清多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

4.3 3.5mm音频设备连接

可连接3.5mm的耳机及其他有线音响设备。

对应通道

5 连接概述

5.1 连接概述

1. 蓝牙设备
2. 有线设备
3. 无线设备

6 设置菜单

6.1 网络设置

打开主页，选择设置--网络设置，你可以对WiFi开关、和添加WiFi进行设置。

6.2.1 蓝牙遥控器配对

打开主页，选择设置--蓝牙设置，点击扫描设置，出现讯飞语音助手，点击链接，或者按下遥控器上的话筒键，出现配对界面，再同时按住遥控器的左键和右键，等待遥控器指示灯闪烁完成提示蓝牙已连接，返回主页即可使用语音功能。

MIZEAN 觅赞

出品方 Producer: Hangzhou MIZEAN Technology Co.,Ltd
地址 Address: Haizhi Center, Cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou, China
服务热线 Hotline: +86 4008744754

产品名称 Name: MIZEAN Smart HD Projector
产品型号 Number: MZ_P1
光源类型 Category: LED
产品重量 Weigh: 0.63 kg
工作电压 Voltage: 100V-240 V-50/60 Hz, 2A
产品尺寸 Size: 141 mm × 134 mm × 48 mm

6.3 投影设置

打开主页，选择设置--投影设置，你可以对投影模式，水平基准校正，高级梯形校正，无极变焦，马达调焦，自动调焦进行设置。

6.4 其他设置

打开主页，选择设置--其他设置，你可以对开机源、上电模式和定时关机进行设置。

6.5 系统更新

打开主页，选择设置--系统更新，你可以对在线升级、U盘升级和恢复出厂进行设置。

7 我的应用

应用程序
打开主页，点击并选中“应用程序”显示已安装的APP列表，按左右键可以浏览本机所有已装APP，选中任意一个按OK键打开，选中任意一个按遥控器“三”键进行删除操作。

8 蓝牙音箱

在应用程序中选择蓝牙音箱，等待连接上方显示YG_5023D0蓝牙设备名称，手机打开蓝牙界面搜索到可用设备后，点击你要连接的蓝牙设备进行连接，连接成功后可长按OK键断开连接。

9 调整焦距

将投影机画面调整方正后，按遥控器的“F-”“F+”键对画面进行清晰度调整。

9 技术规格

9.1 基本参数

成像技术	TFT LCD
物理分辨率	1280*720
光源类型	LED
调焦方式	自动
投影距离	1.2-5.2M
投射尺寸	36-170英寸
屏幕比例	16:9
电源输入	100-240V~50/60Hz, 2A
输入接口	USB*2/HDMI*1
输出接口	耳机
扬声器	4Ω3W
产品尺寸	141*134*98mm
产品净重	0.63KG
投射比	1.4:1

9.2 投影聚焦及尺寸

注：由于光学误差为3%，以上数据仅供参考，安装时请使用实际测量。

觅赞智能投影仪

MIZEAN Smart HD Projector P1 Series

操作指南

Operator Guide



因产品本身持续性能提升，使实物与本说明书有细微出入，请以实物为准。